


Корпус CP-Z2L изготовлен из механически прочного и огнеупорного материала и полностью повторяет формы контактора для ключей DALLAS. Это позволяет устанавливать CP-Z2L в изделиях СКУД или автономно, вместо традиционных контакторов для ключей DALLAS без каких либо изменений в конструкции или сложностей в монтаже. Все это позволит предоставить пользователям: Дополнительный сервис&функционал бесконтактных технологий Преимущества бесконтактного открывания двери (не вынимая ключ из кармана или бумажника) Большой выбор ключей различной формы и расцветок, с возможность нанести свой логотип. Считыватель CP-Z2L используется в системах контроля доступа в качестве считывателя бесконтактных брелков PROXIMITY стандарта EM-Marine с рабочей частотой 125 кГц и преобразования кода считанной карты в код Dallas Touch Memory или Wiegand 26.

При внесении в поле действия считывателя PROXIMITY-брелка, происходит передача его идентификационного номера на считыватель. Полученный код PROXIMITY преобразуется в код, имитирующий ключ Dallas Touch Memory, или сигнал стандарта Wiegand 26, который поступает на выход. При считывании номера карточки и передаче его кода и на 3 сек загорается дополнительная индикация.



iron iLogic

www.ironlogic.ru

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЧИТЫВАТЕЛЯ

Считыватель монтируется на плоской поверхности в месте, обеспечивающем беспрепятственное поднесение к нему PROXIMITY-брелка.

Для монтажа считывателя CP-Z2L выполните следующие операции:

1. Разметьте и просверлите отверстие диаметром 20 мм.

2. Вставьте в отверстие считыватель и закрепите крепёжной гайкой.

3. Подсоедините провода к считывателю, в соответствии с **Таблицей.1**. Подайте питание на считыватель и проверьте работоспособность.

4. Заизолируйте провода в местах подсоединения.

Таблица 1.

Цвет провода	Подключение по Wiegand26	Подключение по Touch-Memory	
		Эмуляция ТМ	Однокр. передача кода ТМ
Белый	DATA1	к входу ТМ контр-ра { -12В (общ., Земля)	к входу ТМ контр-ра.*
Синий	DATA0		
Чёрный	-12В (общ., Земля)		
Красный	+12В (пит. счит-ля)	+12В (пит. счит-ля)	+12В (пит. счит-ля)
Коричневый	Перекусить для отключения постоянной световой индикации.		

*Для однократной передачи кода ТМ, соедините белый и синий провода вместе.

iron iLogic

www.ironlogic.ru

- Рабочая частота: 125 KHz
 Работа с брелками: EM Marine
 Дальность чтения: 3-6 см
 Световая индикация: красный светодиод
 Подсветка: красный свет*(опционально)
 Напряжение питания: 8 - 18 В DC
 Потребление тока: 50mA(max)
 Рабочая температура: -40 С до +50С
 Материал корпуса: Полиамид
 Выходной интерфейс: Dallas Touch Memory,
 Wiegand 26
 Максимальная длина линии от считывателя
 до контроллера:
- в режиме DS1990A, не более, 15м
 - в режиме Wiegand, не более, 100м
- Размер(мм): D25 X H22





**Proximity считыватель
EM Marine 125KHz**

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на считыватель CP-Z2L- бессрочная.
 Основания для прекращения гарантийных обязательств:

- нарушение настоящей Инструкции;
 - наличие механических повреждений;
 - наличие следов воздействия агрессивных веществ;
 - наличие следов неквалифицированного вмешательства в схему считывателя
- В течение гарантийного срока Изготовитель бесплатно устраняет неисправности считывателя, возникшие по вине Изготовителя, или заменяет неисправные узлы и блоки.

Ремонт производится в мастерской Изготовителя.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Считыватель CP-Z2L 1 шт.
 Гайка- 1 шт.
 Инструкция по эксплуатации 1шт



www.ironlogic.ru